


ST3248智能计数器



| 内容    |         | 代 码 及 说 明               |  |
|-------|---------|-------------------------|--|
|       | ST3248/ | 智能计数器                   |  |
| 外形尺寸  | A—      | 横式160×84×182（W×H×L）（铝壳） |  |
| 面板形式  | H       | 横式                      |  |
| 显示方式  | 1       | 测量值（8位红色）               |  |
| 报警点数量 | T□      | T0：无报警 T1~T2：1~2点报警     |  |
| 外供电源  | B0      | 无外供电源                   |  |
|       | B1      | 外供24V DC，误差小于±5%，50mA   |  |
|       | B2      | 外供12V DC，误差小于±5%，50mA   |  |
|       | B3      | 外供5V DC                 |  |
| 通讯接口  | S0      | 无通讯接口                   |  |
|       | S1      | RS-232接口                |  |
|       | S2      | RS-485接口                |  |
| 仪表电源  | V0      | 220V AC                 |  |

- ① 配接双向正弦脉冲输出的光栅尺、磁尺，最高计数频率3MHz
- ② 8位LED显示，可设置计数比率0.001~45.000或0.0001~4.5000，订货时说明
- ③ 可通过参数选择是否开放4倍频功能




➡[外形尺寸及开孔尺寸]

◆ 外形尺寸



◆ 开孔尺寸



➡[接线端子图]

